

LINEARER LICHTEINSATZ

FIXED / STARR



Breite 30mm
Höhe 30mm



CAMBIO Treibereinheiten				
CA2921122	Treibereinheit CAMBIO 560 1-lampig 19W 200-350mA on-off		SELV	T28004120
CA2921222	Treibereinheit CAMBIO 560 2-lampig 19W 200-350mA on-off	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	T28004120
CA2921322	Treibereinheit CAMBIO 560 3-lampig 35W 200-350mA on-off	für 3 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	non-SELV	T87500993
CA2921422	Treibereinheit CAMBIO 560 4-lampig 35W 200-350mA on-off *	für 4 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	non-SELV	T87500993
CA2921142	Treibereinheit CAMBIO 560 1-lampig 20W 100-450mA DALI-2		SELV	SNC4
CA2921242	Treibereinheit CAMBIO 560 2-lampig 20W 100-450mA DALI-2	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	SNC4
CA2921342	Treibereinheit CAMBIO 560 3-lampig 50W 150-500mA DALI-2	für 3 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	non-SELV	T87501205
CA2921442	Treibereinheit CAMBIO 560 4-lampig 50W 150-500mA DALI-2 *	für 4 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	non-SELV	T87501205
CA2923122	Treibereinheit CAMBIO 860/1160 1-lampig 38W 400-700mA on-off		SELV	T28004142
CA2923222	Treibereinheit CAMBIO 860/1160 2-lampig 38W 400-700mA on-off	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	T28004142
CA2924322	Treibereinheit CAMBIO 860/1160/1460/1760 3-lampig 75W 350-1050mA on-off	für 3 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	non-SELV	T28000683 EXC
CA2923142	Treibereinheit CAMBIO 860/1160 1-lampig 35W 350-700mA DALI-2		SELV	SNC4
CA2923242	Treibereinheit CAMBIO 860/1160 2-lampig 35W 350-700mA DALI-2	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	SNC4
CA2924342	Treibereinheit CAMBIO 860/1160/1460/1760 3-lampig 75W 350-1050mA DALI-2	für 3 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	non-SELV	T28000659 PRE
CA2925342	Treibereinheit CAMBIO 860/1160/1460/1760 3-lampig 100W 350-1050mA DALI-2	für 3 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	non-SELV	T87501207 SNC4
CA2925122	Treibereinheit CAMBIO 1460 1-lampig HE 57W 700-1050mA on-off		SELV	T28004143
CA2925222	Treibereinheit CAMBIO 1460 2-lampig HE 57W 700-1050mA on-off	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	T28004143
CA2925142	Treibereinheit CAMBIO 1460 1-lampig HE 55W 600-1050mA DALI-2		SELV	SNC4
CA2925242	Treibereinheit CAMBIO 1460 2-lampig HE 55W 600-1050mA DALI-2	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	SNC4
CA2927122	Treibereinheit CAMBIO 1460/1760 1-lampig HO 75W 1000-1400mA on-off		SELV	T28004144
CA2927222	Treibereinheit CAMBIO 1460/1760 2-lampig HO 75W 1000-1400mA on-off	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	T28004144
CA2927142	Treibereinheit CAMBIO 1460/1760 1-lampig HO 75W 900-1950mA DALI-2		SELV	SNC4
CA2927242	Treibereinheit CAMBIO 1460/1760 1-lampig HO 75W 900-1950mA DALI-2	für 2 CAMBIO Lichteinsätze in Serie	SELV	SNC4
CA2920990	Montageprofil für Treibereinheit CAMBIO 400 mm	optional		
CA2920710	Montageclips für Schraubfestigung Lichteinsatz CAMBIO, Set 2 Stück	optional		

CAMBIO

Universeller linearer Lichteinsatz für die Plug & Play-Sanierung von T5- bzw. T8-Leuchten mit direkter Abstrahlung. Lineares Marken-Betriebsgerät im Querschnitt 30 x 21 mm mit universeller Zugentlastung und darin integrierten Magneten, optionales Montageprofil. Einfache und schnelle Montage der Lichteinsätze und des Betriebsgerätes mittels Magneten oder Schrauben. Lichteinsätze und Betriebsgerät bilden eigenständige zertifizierte Leuchte (im alten Leuchtengehäuse).

Hohe Effizienz von ca. 180 lm/W, Abstrahlwinkel 120°. Basislängen 560 / 860 / 1160 / 1460 / 1760 mm, andere Längen auf Anfrage. Effiziente passive Kühlung und damit lange Lebensdauer durch Aluminiumprofil auch bei hohen Umgebungstemperaturen, Abdeckung aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Einfache Austauschbarkeit des LED-Moduls im Lichteinsatz. Marken-Betriebsgerät ohne Flicker (SVM < 0,4) und Stroboskop-Effekt (PstLM < 1,0), schaltbar oder DALI-2, Wireless-Steuerungssysteme wie z.B. Casambi auf Anfrage. Multilumen, variable Einstellung der Leistung am Konstantstrom-Betriebsgerät über DIP-Schalter. Reihenschaltung von bis zu vier Lichteinsätzen für die Sanierung mehrlampiger Leuchten mit einem Betriebsgerät (Multi-EVG) und einer DALI-Adresse. Lösungen für Einzel- oder Zentralbatterie auf Anfrage.

CAMBIO	
Lifetime/ Lebensdauer L80 B10	>100.000 h
Beam Angle/ Abstrahlwinkel	120°
CRI/ Farbwiedergabe	80(opt. 90)
SDCM	3

CAMBIO 560							
Product Code	Länge	CCT		5,5 W	6,9 W	8,3 W	9,6 W
CA2120111	560 mm	3000 K	[lm]	930	1163	1395	1628
			[lm/W]	169	169	169	169
CA2120131	560 mm	4000 K	[lm]	979	1224	1469	1713
			[lm/W]	178	178	178	178

CAMBIO 860							
Product Code	Länge	CCT		11,0 W	14,0 W	16,0 W	19,0 W
CA2120211	860 mm	3000 K	[lm]	1813	2328	2841	3187
			[lm/W]	165	166	178	168
CA2120231	860 mm	4000 K	[lm]	1908	2450	2990	3355
			[lm/W]	173	175	187	177

CAMBIO 1160										
Product Code	Länge	CCT		400 mA	500 mA	600 mA	700 mA	800 mA	900 mA	1050 mA
Product Code	Länge	CCT		11,0 W	14,0 W	16,0 W	19,0 W	22,0 W	23,5 W	27,0 W
CA2120311	1160 mm	3000 K	[lm]	1860	2375	2888	3235	3667	3906	4489
			[lm/W]	169	170	181	170	167	166	166
CA2120331	1160 mm	4000 K	[lm]	1958	2500	3040	3405	3860	4112	4725
			[lm/W]	178	179	190	179	175	175	175

CAMBIO 1460											
Product Code	Länge	CCT		700 mA	800 mA	900 mA	1050 mA	1100 mA	1200 mA	1300 mA	1400 mA
Product Code	Länge	CCT		19,0 W	22,0 W	23,5 W	27,0 W	28,0 W	31,0 W	33,5 W	36,0 W
CA2120411	1460 mm	3000 K	[lm]	3285	3804	4023	4660	4815	5387	5729	6223
			[lm/W]	173	173	171	173	172	174	171	173
CA2120431	1460 mm	4000 K	[lm]	3458	4004	4235	4905	5068	5670	6030	6550
			[lm/W]	182	182	180	182	181	183	180	182

CAMBIO 1760									
Product Code	Länge	CCT		1050 mA	1100 mA	1200 mA	1300 mA	1400 mA	
Product Code	Länge	CCT		27,0 W	28,0 W	31,0 W	33,5 W	36,0 W	
CA2120511	1760 mm	3000 K	[lm]	4707	4910	5434	5776	6270	
			[lm/W]	174	175	175	172	174	
CA2120531	1760 mm	4000 K	[lm]	4955	5168	5720	6080	6600	
			[lm/W]	184	185	185	181	183	